

(19)



JAPANESE PATENT OFFICE

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: **05127764 A**(43) Date of publication of application: **25.05.93**

(51) Int. Cl.



G05F 1/56(21) Application number: **03285817**(71) Applicant: **NEC IC MICROCOMPUT SYST LTD**(22) Date of filing: **31.10.91**(72) Inventor: **HIRANO YOSHIFUMI**(54) **VOLTAGE REGULATOR**

COPYRIGHT: (C)1993, JPO&Japio

(57) Abstract:

PURPOSE: To obtain a waveform which smoothly rises in the output of the voltage regulator by providing a circuit which precharges a phase correcting capacitor when powered ON.

CONSTITUTION: This voltage regulator is equipped with a reference voltage block 8, an error amplifier 1, the precharging circuit 5, an output transistor (TR) 3, the phase correcting capacitor 4, and resistors 40 and 41. In this case, no charge is accumulated in the phase correcting capacitor 4 when the power source is turned ON, but the common source TR 51 of the precharging circuit 5 is OFF, so the phase correcting capacitor 4 is instantaneously discharged. The gate voltage of the output TR 3 reaches the same potential with the level of an input voltage V_{in} and the output TR 3 turns OFF. Then the error amplifier 1 supplies a current almost equal to that of a constant-current source 9 to the phase correcting capacitor 4, which is gradually discharged and becomes stable when balanced with the error amplifier 1. Neither of the output rising waveform 6, rounding nor a regulated output waveform is exceeded.



(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-127764

(43)公開日 平成5年(1993)5月25日

(51)Int.Cl.⁵

G 0 5 F 1/56

識別記号

3 1 0 P 4237-5H

庁内整理番号

F I

技術表示箇所

審査請求 未請求 請求項の数1(全4頁)

(21)出願番号 特願平3-285317

(22)出願日 平成3年(1991)10月31日

(71)出願人 000232036

日本電気アイシーマイコンシステム株式会
社
神奈川県川崎市中原区小杉町1丁目403番
53

(72)発明者 平野 良文

神奈川県川崎市中原区小杉町一丁目403番
53日本電気アイシーマイコンシステム株式
会社内



(74)代理人 弁護士 内原 晋

(54)【発明の名称】 ボルテージレギュレータ

(57)【要約】

【目的】ソース接地式出力トランジスタを用いるボルテージレギュレータにおいて、電源投入時に一時的に出力電圧が規定出力電圧を越えてしまうという欠点を改善すること。

【構成】誤差増幅回路の出力2には、出力トランジスタ3のゲートと位相補正コンデンサ4の他に、ソース接地回路及びCR積分回路によるプリチャージ回路5が接続される。



(2)

特開平5-127764

1

2

【特許請求の範囲】

【請求項1】 入力電圧と安定化出力電圧との間に出力トランジスタを介在させ、前記出力電圧の分圧電圧と基準電圧とを入力として前記出力トランジスタのゲートに出力する誤差増幅器を設けたボルテージレギュレータにおいて、前記入力電圧と定電位源との間に抵抗とコンデンサとの直列体を設け、前記直列体の共通接続点をゲート入力としかつ前記入力電圧と前記出力トランジスタのゲートとの間に介在させたブリチャージ回路用トランジスタを設けたことを特徴とするボルテージレギュレータ。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】 本発明はボルテージレギュレータに関し、特に電界効果トランジスタを用いたボルテージレギュレータに関する。

【0002】

【従来の技術】 従来の出力トランジスタにソース接地回路を用いるボルテージレギュレータは、図3の(A)、(B)に示すように、誤差増幅器21の出力22は、出力トランジスタ23のゲート及び位相補正コンデンサ24に接続されている。

【0003】 誤差増幅器21は、Pチャネル型MOSトランジスタ31、32と、Nチャネル型MOSトランジスタ33、34と、定電流源28とを備えている。基準電圧ブロック17は、入力電圧 V_{in} が入力され、基準電圧を前記誤差増幅器21に与えている。入力電圧 V_{in} 、出力電圧 V_{out} 間に、出力トランジスタ23が介在し、出力電圧 V_{out} を抵抗40、41で分圧し、分圧された電圧をトランジスタ34のゲートに入力している。

【0004】 次に電源投入時の過渡動作について説明する。

【0005】 電源投入時は、位相補正コンデンサ24の電荷はゼロであるので、出力トランジスタ23のゲートの電圧は、0Vである。こととき、出力トランジスタ23のソースは、入力電圧 V_{in} のレベルであるため、出力トランジスタ23のゲート-ソース電圧 V_{GS} は入力電圧 V_{in} となり、出力トランジスタ23は導通状態となる。

【0006】 次に、誤差増幅器21は、定電流源28の電流と同等の電流を位相補正コンデンサ24に流して、徐々に充電し、誤差増幅器21の平衡がとれたところで安定するという動作をする。

【0007】

【発明が解決しようとする課題】 このような従来のボルテージレギュレータでは、電源投入時の過渡特性は、図3(B)に示す様に、誤差増幅器21の出力22の波形が、積分波形となるため、レギュレータの出力 V_{out} の波形26は、出力立ち上り波形25に示す様に、一時

的にレギュレート出力波形26を上回る電圧となってしまう。

【0008】 この様に、レギュレート出力電圧26を上回る電圧が、出力に発生することは、例えばロジック回路の様な負荷の場合、誤動作させてしまったり、あるいは破壊してしまう恐れがあるという欠点がある。

【0009】 本発明の目的は、前記欠点を解決し、レギュレート出力電圧を上回る電圧が出力されないようにしたボルテージレギュレータを提供することにある。

【0010】

【課題を解決するための手段】 本発明の構成は、入力電圧と安定化出力電圧との間に出力トランジスタを介在させ、前記出力電圧の分圧電圧と基準電圧とを入力として前記出力トランジスタのゲートに出力する誤差増幅器を設けたボルテージレギュレータにおいて、前記入力電圧と定電位源との間に抵抗とコンデンサとの直列体を設け、前記直列体の共通接続点をゲート入力としかつ前記入力電圧と前記出力トランジスタのゲートとの間に介在させたブリチャージ回路用トランジスタを設けたことを特徴とする。

【0011】

【実施例】 図1の(A)、(B)は本発明の一実施例のボルテージレギュレータを示す回路図、特性図である。

【0012】 図1の(A)において、本実施例のボルテージレギュレータは、基準電圧ブロック8と、誤差増幅器1と、ブリチャージ回路5と、出力トランジスタ3と、位相補正コンデンサ4と、抵抗40、41とを含み、構成される。

【0013】 ここで、ブリチャージ回路5を除く誤差増幅器1等は図3の(A)と同様である。

【0014】 ブリチャージ回路5は、抵抗50とPチャネルMOSトランジスタ51と、コンデンサ52とを有する。

【0015】 誤差増幅器1の出力2は、出力トランジスタ3のゲートと、位相補正コンデンサ4と、ソース接地トランジスタ51とコンデンサ52と抵抗50からなるブリチャージ回路5の出力とに接続する。

【0016】 次に、電源投入時の過渡動作について図1の(B)を用いて説明する。電源投入時は、位相補正コンデンサ4の電荷はゼロであるが、ブリチャージ回路5のソース接地トランジスタ51が導通状態であるので、位相補正コンデンサ4の電荷を瞬時に充電する。このとき、出力トランジスタ3のゲート電圧は、入力電圧 V_{in} のレベルと同電位となり、出力トランジスタ3は非導通状態となる。

【0017】 次に、誤差増幅器1は、定電流源9と同等の電流を位相補正コンデンサ4に流し、位相補正コンデンサ4を徐々に放電し、誤差増幅器1の平衡がとれたところで安定する。出力立ち上り波形6は、なまり、レギュレート出力波形7を上回ることはいない。

(3)

特開平5-127764

3

【0018】図2(A)、(B)は本発明の他の実施例のボルテージレギュレータを示す回路図、特性図であり、本実施例の回路は、図1の(A)のボルテージレギュレータを負電源回路に適用したものである。

【0019】図2(A)において、誤差増幅器11の出力12は、出力トランジスタ13のゲート及び位相補正コンデンサ14と、ソース接地トランジスタと抵抗・コンデンサからなるプリチャージ回路15の出力とに接続されている。

【0020】電源投入時の過渡動作は、前記一実施例と同様であり、まず急速に位相補正コンデンサ14を充電し、誤差増幅器11により徐々に放電し、誤差増幅器11の平衡がとれるところで安定する。

【0021】このように、本発明によれば、基準電圧回路と誤差増幅器と出力トランジスタにソース接地回路を用い、出力トランジスタのゲートに第2のソース接地をした電界効果トランジスタのドレインと誤差増幅器の出力が接続され、第2の電界効果トランジスタのゲートは抵抗及びコンデンサによる積分回路が接続されていることを特徴とするボルテージレギュレータが得られる。

【0022】

【発明の効果】以上説明したように、本発明は、位相補正

*正コンデンサを電源投入時にプリチャージする回路を設けたので、電源投入時にボルテージレギュレータの出力が、レギュレート電圧を越えないでスムーズな立ち上り波形を得ることができ、従って負荷回路を誤動作させることがなく、また破壊の心配もなく、使用できるという効果がある。

【図面の簡単な説明】

【図1】(A)、(B)は本発明の一実施例のボルテージレギュレータをそれぞれ示す回路図、過渡特性図である。


【図2】(A)、(B)は本発明の他の実施例のボルテージレギュレータをそれぞれ示す回路図、過渡特性図である。

【図3】(A)、(B)は従来のボルテージレギュレータをそれぞれ示す回路図、過渡特性図である。


【符号の説明】

40、41、50 抵抗
31、32、51 Pチャネル型MOSトランジスタ
33、34 Nチャネル型MOSトランジスタ
52 コンデンサ
Vin 入力電圧
Vout 出力電圧

【図1】




【図2】



(4)

特開平5-127764

【図3】



**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☐ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.